უწყვეტი კვების წყაროს კაბელების განივკვეთების შერჩევა (3 ფაზა)

შედგენილია 28.10.2026

სიმძლავრე	შემავალი AC (mm²)	გამომავალი AC (mm²)	აკუმულატორები DC (mm²)	დამიწება (mm²)
10 kVA	4	4	10	4
15 kVA	6	6	16	6
20 kVA	8	8	20	8
30 kVA	12	12	35	8
40 kVA	16	16	35	10

ორიენტირია; საბოლოო განივკვეთს ელექტრიკოსი ადგენს ადგილობრივი ნორმებით.